

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

WRF06I



Датчик движения скрытого монтажа определяет движение людей и переключает контакт реле для управления освещением или понижения температуры в неиспользуемых помещениях. Применения датчика, доступные в различных диапазонах и цветах выключателей, - это жилые и деловые помещения, офисы и коридоры. Устройство монтируется в скрытой коробке.

Технические характеристики:

Измерение значений	движение
Выходной контактный выключатель	плавающий контакт NO для 24 В, нагрузка макс. 1 А (резистивный), время наблюдения 8 секунд
Источник питания	15..24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV
Потребляемая мощность	Максимум. 0,5 Вт (24 В =) 1,1 ВА (24 В ~)
Диапазон определения	максимальный диапазон 10 м, горизонтальная 110 °, вертикальная 93 °, 80 зон
датчик	ПИР (пассивный инфракрасный)
Диапазон выключателей Berker	S.1, алюминий B.3, стекло B.7, алюминий Q.1, Q.3, K.5 нержавеющая сталь
Диапазон переключения Busch-Jaeger	Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, solo® *, future® linear *, impuls, Busch-axcent® *, alpha nea®
Диапазон переключения Феллера	EDIZIOdue
Диапазон переключения Gira	E2, E3, Стандарт 55, Esprit, Event, F100 *
Диапазон переключения Юнг	LS 990 *, A 500, AS 500, A плюс, A создание, CD 500 *
Диапазон переключения Мертен	M-Смарт, M-План, 1-M, Ателье-M, M-Pure, Artec *, Artec нержавеющая сталь *, Antik *
Диапазон переключения Реха	AURA, стекло AURA
ограда	Центральный диск в дизайне переключателя (внешний вид может отличаться)
защита	IP30 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	подключаемый терминал, макс. 1,5 мм ²
Окружающее состояние	-20 .. + 60 ° С, не более 85% относительной влажности без конденсации
Вес	50 г