

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || [tnv@nt-rt.ru](mailto:tnv@nt-rt.ru)

# LS02 +



Датчик утечки с контактами переключателя и двумя сигнальными светодиодами используется для контроля контейнеров, фальшполов, подвесных потолков или помещений на предмет нежелательного проникновения воды и, таким образом, помогает предотвратить значительные повреждения водой. Регулируемые по высоте контакты датчика позволяют выбрать уровень воды, на который устройство должно реагировать.

## Технические характеристики:

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение значений              | проводимость                                                                                |
| Выходной контактный выключатель | переключающий контакт, 24 В: макс. 24 В / 1,0 А (резистивный, плавающий)                    |
| Источник питания                | 15..24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV                                                  |
| Потребляемая мощность           | станд. 0,6 Вт (24 В =)   1,5 ВА (24 В ~)                                                    |
| дисплей                         | Зеленый светодиод - питание в норме, красный светодиод - сигнализация, обнаружена влажность |
| ограда                          | корпус USE-S, ПК, чистый белый, крышка ПК, прозрачный                                       |
| защита                          | IP65 согласно EN 60529                                                                      |
| Кабельный ввод                  | Flextherm M20 для проволоки Ø = 4,5 ... 9 мм, съемный                                       |
| Подключение электричество       | съемный разъем, макс. 2,5 мм²                                                               |
| Окружающее состояние            | -35 .. + 90 ° С, не более Кратковременная конденсация 85% относительной влажности           |
| монтаж                          | Компенсация уровня регулируемые контактами                                                  |