

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

STC65-FTT LON



Двунаправленный шлюз для датчиков и исполнительных механизмов на основе EnOcean, а также контроллеров и систем управления с интерфейсом LON. STC65-FTT позволяет принимать и передавать радиотелеграммы, соответствующие протоколу связи EnOcean. С предварительно определенными объектами датчика (датчик, переключатель, ...) и соответствующими выходными переменными (SNVT) для связи в системе LON.

Технические характеристики:

Сетевые технологии	LON FT (свободная топология)
Радиотехника	EnOcean (IEC 14543-3-10)
частота	868 МГц, опционально: 902 МГц (Америка)
Антенна	внешняя передающая / приемная антенна с магнитным основанием
Передача информации	двунаправленный
Источник питания	15..24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV
Потребляемая мощность	станд. 0,5 Вт (24 В =) 0,82 ВА (24 В ~)
дисплей	2 светодиода + сервисный светодиод
ограда	РА6.6, чисто белый, крышка ПК, прозрачная, с быстродействующими винтами
защита	IP42 в соответствии с EN 60529
Кабельный ввод	M20 для провода макс. Ø = 8 мм, уплотнительная вставка для двойного кабельного ввода для провода макс. Ø = 6 мм
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм²
Окружающее состояние	-20 .. + 60 ° С, не более 85% относительной влажности без конденсации
Содержание доставки	включительно внешняя передающая / приемная антенна 2,5 м с магнитным основанием, вкл. плагин для турбо LONmaker
Заметки	магнитная антенна рекомендуется для улучшения радиопокрытия