

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

SR07 x



Энергосберегающий пульт управления проектным помещением для комплексного измерения температуры и относительной влажности (версия гН) в жилых и офисных помещениях. Также доступно с ползунковым переключателем (например, «День / Ночь») или кнопкой занятости. Устройство отправляет свои значения однонаправленно в соответствующие приемники или шлюзы, которые обрабатывают информацию напрямую или - в зависимости от приложения - направляют ее в центральный блок управления. Устройство, которое может быть установлено с помощью клейкой наклейки или шурупов, может быть интегрировано в широкий диапазон стандартных переключателей. Это позволяет выбирать из множества высококачественных дизайнов.

Технические характеристики:

Измерение значений	температура, влажность в зависимости от устройства
Радиотехника	EnOcean (IEC 14543-3-10)
частота	868 МГц
Источник питания	солнечная батарея, внутренняя супер крышка, необслуживаемая, опционально: резервная батарея CR1632
Диапазон измерения темп.	0 .. + 40 ° C
Диапазон измерения влажности	0,100% относительной влажности без конденсации
Точность температуры	± 0,4 K (тип. При 21 ° C)
Точность влажности	± 5% между 30,70% относительной влажности (тип. При 21 ° C)
Интервал измерения	Время пробуждения = 100 сек. (по умолчанию)
Интервал передачи	каждые 100 сек. при изменении > 0,8 K или > 1,6% относительной влажности, в противном случае каждые 1000 сек.
Диапазон выключателей Berker	S.1, стекло B.7
Диапазон переключения Busch-Jaeger	Busch-balance® SI, solo® *, future® linear *, Busch-axcent® *
Диапазон переключения Феллера	EDIZIOdue *
Диапазон переключения Gira	E2, E3, Стандарт 55, Esprit, Event, F100 *
Диапазон переключения Юнг	A 500, AC 500, A плюс, A творение
Диапазон переключения Мертен	M-Смарт, M-План, M-Чистый
Уставка (P)	потенциометр
Ползунковый переключатель (MS)	I / 0, день / ночь
Кнопка (T)	для обнаружения присутствия
ограда	ПК, чистый белый бриллиант, алюминий, алюминий Юнг (подходит для коммутаторов Юнга), антрацит
защита	IP20 в соответствии с EN 60529
Окружающее состояние	-25 .. + 65 ° C, не более 85% относительной влажности без конденсации
Вес	45 г
монтаж	для плоской установки на поверхность с помощью клейкой фольги (в комплекте) или винтов
Содержание доставки	клеякая фольга
Заметки	* в коммутационной программе с промежуточным каркасом, встроенной возможностью резервного копирования монетных ячеек для использования в плохо освещенных помещениях

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93